

1. Äèää çàéääòà à ìàíéó ñ Ì è çàíóñòèòà òàéé Setup_IP.exe.

2. Â ñÿâèâøàíñÿ îéíà íàæìèòà éíííéó "Äèää".

3.Âúááðèòà ìàíéó äëÿ óñòàííâèè èèè ìñòàáüòà áñà ì òíë÷àíèð, íàæìèòà éíííéó "Äèää".

4. Íàæìèòà éíííéó "Äèää".

5. Â ñÿâèâøàíñÿ îéíà íàæìèòà éíííéó "Óñòàííâèòü".

6. Ìÿâèòñÿ îéíí ñ ìðááóíðáæááíèàí. Íàæìèòà éíííéó "Âñà ðàáíí ìðíàíèæèòü".

7. Ìí çàããðáíèð óñòàííâèè íàæìèòà éíííéó "Çàããðèèü".

8. Çàíóñòèòñý ïðíãðàìà TBS IP (ãñèè íà çàíóñòèèãñü, çàíóñòèòà á, ñàìñòòìçòàëüíí). Áí áèèàèà "Tuner Setting" íàæìèòà íà éíííéó "New".

9. Áãããèòà ïàðàìàòòü òðàííííããðà äëý äàíííãí ñíóòíèèà. Frequency 11507 ÌÃö, SymbolRate 7000 KSps. Polarity - Vertical. LNBLow - 9750 ÌÃö, LNBHi - 10600 ÌÃö. Íñòàãüòà ãàèí÷-éó 22É Auto, LNBPow - Power On, Diseqc - Diseqc NULL. Íàæìèòà éíííéó "Lock TP". Èàðòà ïíèàæãò ñèãíàè. çòíáú ïðè çàíóñèã ïíãðàèèííé ñèñòãíü ïðíãðàìà ïí óíðàãèáíèð èàðòíé çããðãèèãñü ààòíàòè÷ãñèè - ïñòàãüòà ãàèí÷-éó "Start and hide". Íàæìèòà éíííéó "Save".

10. Á ïíçãèããáíñý íèíá áãããèòà íàçãàíèà ñíóòíèèà, íàæìèòà éíííéó "Íè".

11. Âî âêèàèå MAC Filter ïñòàâüòà ãàè÷-éó íà Manual è åååèòà àè àäðññ âù-èñãííé èç IP ïäíèñè. Íàèèòà éííéó Save.

12. Âíèèòà âî âêèàèé "IP Over DVB". Â íéíà PID value åååèòà Âàø ïèà ïäíèñè. Åååèòà åâî à äãñòè÷íè àèå, íàèèòà éííéó "Insert Pid".

13. Âàø ïèà ïÿàèòñÿ à ñèñèå.

Ñ óàæáíèàì Ðàóóãà-Ëíòðíàò.

© Íáðàòàà

Íñííà áíèàíèà èíèåå, éííéóðáííè è ïèüçíàòàèé íà òí, ÷òí ïèè èèèðíèè è ðàçíàóáíèè àáííó àòðèèèíà, ñññèà íà íèèèèèííé ñàèò ïðèèèèèè «Ðàóóãà-Ëíòðíàò» íáçàòèèíà.

Unique solution ID: #1705

Ííóáèèíèè: Áð, ï

Íñèèèèèè íáííèèèè: 2014-03-14 11:59